

Описание товара Штиль R 3000



Описание

- Стабилизатор переменного напряжения Штиль R 3000, 3 кВА Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль R 3000 является одним из линейки стабилизаторов напряжения Штиль серии R.
- Конструктивно стабилизатор напряжения Штиль R 3000 выполнен в виде настольного блока с табло индикации и автоматическим выключателем сети на передней панели и клеммной колодкой для подключения сетевого и нагрузочного кабелей на задней.

Характеристики

Влажность окружающей среды	80% (макс)
Время отклика	200 мс
Входная частота	48-52 Гц
Входное предельное напряжение	135-275 В
Входное рабочее напряжение	175-260 В
Выходное напряжение	208-232 В
Габариты, ШxВxГ	185x220x380 мм
Защита	от короткого замыкания, от повышенного напряжения, от помех
Клеммы	есть
Количество ступеней стабилизации	7

КПД	95%
Отображение информации	светодиодные индикаторы
Полная мощность	3 кВ·А
Размещение	напольное
Тип входного напряжения	однофазное (220 В)
Точность стабилизации	55%
Форма выходного сигнала	синусоида без искажений
Тип стабилизатора	релейный
Рабочая температура	1 *С – 40 *С
Класс защиты	IP20

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.